

# 3310ELS

**Emergency Lighting Station** 

Quando la corrente salta, entra in gioco la stazione di illuminazione di emergenza 3310ELS di Peli™: un faro luminoso autonomo e una torcia, facili da individuare al buio. Inserito all'interno di una custodia a prova di manomissione, il modello 3310ELS di Peli si monta a parete in casa, in ufficio o in fabbrica, rendendolo disponibile durante qualsiasi interruzione di corrente. Il nuovo modello 3310ELS di Peli: Non lo perderete mai.

- Eccezionale per essere sempre pronti alle emergenze
- Modalità di segnalazione per gli scenari di ricerca e soccorso
- Custodia per montaggio a parete per un facile accesso (bulloneria inclusa)
- Protezione dalle infiltrazioni e sommergibile IPX8
- 378 lumens of light output



#### DIMENSIONI

6.14" (15.6 cm) lunghezza

#### **MATERIALE**

Photo luminescent Polycarbonate (PC) corpo

**EPDM** o-ring

Polycarbonate (PC) lente

#### **COLORI**

Photoluminescent

#### LIGHT SPECS

tipo di lampada **LED** 

#### **POWER**

dimensioni batteria AΑ tipo batteria Alkaline quantità di batterie 3 batterie incluse sì volt 4.5v

### IL PESO

peso con batterie 6.2 oz (176 gr) peso senza batterie 3.7 oz (105 gr)

### **SWITCH**

tipo interruttore **Push Button** 

modalità luminose High / Low / Flashing Pack minimo

1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	378 LUMENS	39 LUMENS
$\Theta$	8h 0mins	202h 0mins
	196m	62m
	9580cd	961cd
The	IPX8 (1m)	

## ACCESSORI



**2469P** Batteria di ricambio

## Peli